



### Trapano avvitatore

Trapano avvitatore a batteria, cambio a 2 velocità con alte coppie sia in foratura che in avvitamento, sostituzione rapida degli accessori con una mano sola grazie al mandrino autoserrante interamente in metallo a una boccola con Auto-Lock, freno motore elettrico per un lavoro preciso negli avvitamenti in serie, buona visuale della superficie di lavoro grazie alla luce LED, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, **Electronic Motor Protection (EMP)** per proteggere il motore dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dal bloccaggio, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - **1 valigetta L-Boxx**



- Li-Ion
- Volt 18
- Ah 4,0
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max vite (mm)	Regolazione coppia di serraggio	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso con batteria (Kg)
R056220005	◆	4	18	0÷500 / 0÷1900	1,5-13	13	38	8	20 posizioni	63	si	1,7



### Trapano avvitatore

Trapano avvitatore a batteria **con motore brushless**, **KickBack Control** per lo spegnimento automatico dell'utensile in caso di bloccaggio in fase di lavorazione, modulo **Bluetooth Connectivity** per la connessione diretta allo smartphone, sostituzione rapida degli accessori con una mano sola grazie al mandrino autoserrante interamente in metallo a una boccola con Auto-Lock, freno motore elettrico per un lavoro preciso negli avvitamenti in serie, buona visuale della superficie di lavoro grazie alla luce LED, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, **Electronic Motor Protection (EMP)** per proteggere il motore dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dal bloccaggio, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 impugnatura supplementare - **1 valigetta L-Boxx**



- Li-Ion
- Volt 18
- Ah 5,0
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max vite (mm)	Regolazione coppia di serraggio	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso con batteria (Kg)
R056270005	◆	5	18	0÷480 / 0÷2100	1,5-13	13	82	12	25 posizioni	110	si	2,1



### Trapano avvitatore

Trapano avvitatore a batteria **con motore brushless**, modulo **Bluetooth** integrato per la connessione diretta allo smartphone, freno motore elettrico per un lavoro preciso negli avvitamenti in serie, cambio a 2 velocità, sistema di protezione elettronica per salvaguardare la batteria da sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo, buona visuale della superficie di lavoro grazie alla luce LED, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, batterie con attacco rapido a slitta.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatteria - 1 portainseri magnetico - 1 gancio per cintura - **1 valigetta TSTAK**



- Li-Ion
- Volt 18
- Ah 5,0
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



Codice	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	Potenza resa (W)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max vite (mm)	Regolazione coppia di serraggio	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso con batteria (Kg)
R054400010	◆	5	18	460	0÷550 / 0÷2000	1,5-13	13	40	10	15 posizioni	70	si	1,7